HEGEL

Инструкция по эксплуатации и монтажу

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ) КР2601; КР2602; КР2603; КР2604; КР2605; КР2606; КР2607 АМЛФ.686465.017 ИЭ

Основные сведения об изделии:
Коробки для открытой установки предназначены для организации мест соединения (разветвления) медных проводов и кабелей, сечением не более 10 мм², а также возможного размещения в них различных малогабаритных устройств.
Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение – 400 В.
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды – IP55.

Обозначение коробки	Габариты, мм, не более	Масса коробки, г не более
КР2601	Ø87,0 x 43,5	38,5
КР2602	Ø104,5 x 45,5	56,5
КР2603	110,0 x 110,0 x 45,5	70,5
КР2604	132,8 x 132,8 x 54,5	95,0
КР2605	94,0 x 94,0 x 46,5	56,3
КР2606	185,5 x 139,5 x 76,4	170,4
КР2606-01	162,6 x 122,3 x 76,4	143,2
КР2607	225,5 x 175,5 x 76,4	244,6
КР2607-01	202,5 x 152,3 x 76,4	

Срок службы и гарантия изготовителя:
Срок службы – не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации коробок – 2 года со дня продажи.

Комплектность: Изделия, инструкция, упаковка.
Сделано в России: ООО «ОСНОВА»
Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы,1.

Указания по монтажу
1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройства электроустановок».
2. Коробки предназначены для открытой установки внутри помещений на стены, потолки, полы или облицовочные плитки из негорючих материалов.
3. В герметичных вводах вводные отверстия необходимого размера выполнять удалением прилива с помощью соответствующего режущего инструмента.
4. Электрические соединения между двумя или несколькими концами медных проводников с незакрепленными контактными зажимами производить с помощью колпачков соединительных «СИЗ-2», «СИЗ-3» и зажимов соединительных фирмы-производителя «WAGO».
5. Ввод проводов, кабелей или труб в коробки не должен нарушать степень защиты оболочки коробок и создавать механических воздействий, деформирующих их.
6. Крепление коробок производить за корпус, предварительно удалив мембраны в отверстиях под крепление с помощью соответствующего режущего инструмента.
7. Открывание крышки производить с применением инструмента (отвертки и др.), вставив лезвие в пазы крышки коробки. Закрывание крышки производится без использования инструмента, простым защелкиванием.

Указания по эксплуатации:
Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Транспортирование, хранение, утилизация:
Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.
Условия хранения коробок – по группе 2 ГОСТ 15150.
Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже
Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.14-001-71061028-2021 и ТР ТС 004/2011.

ОТК

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.00660/22 выдан ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД61. Срок действия с 25.02.2022 по 24.02.2027.

Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке. Штамп ОТК

Дата продажи_____

Подпись продавца_____ Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею.

Покупатель_____